






**KR603
KR604
KR605
KR653
KR654
KR655**

559866-75 IL

תורגם מההוראות המקוריות

www.blackanddecker.eu



החשמל כשותג הפעולה שלו ב对照检查 המחבר המצביעים שמדוברים שמהנים תואנות.

ד. **הראות את פיתוח הדיקון תחפושת או כל מפתח אחר לנבי הפעלת הכליל.** מפתחה תחידון או כונן הנשאר צמוד אל חלק

סובב של הכליל החשמלי עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה.

ה. **אל גנסה להפעיל את הכליל חוץ לטוטו הפעולה הבוטה.**

הקפד על עמידה יציבה ושינוי משקל. יציבה טובה ושמייה

על שישו המשקל מאפרשות לשיטה טובעה יותר בכלי העבודה

במצבים בלבד אטמיים.

ו. **לש Badges מתאיימים.** אל תלبس פריטי לבוש רופאים או

תישיסים. הרק שירע, רופץ לבוש וכפפות מתאימים ניעם.

רופיטי בגודן רפואיים, תכשיטים ושער אורך עלולים להיות טופס

בבלוקים סובבים.

ז. **אם עמודים לרשותן התקנים להזואה ואיסוף של אבק עלייר**

ולודא שהם מוחברים ונעשה בהם שימוש נכון. השתמש

בתקנים אלה כדי להפחית את האבק וכוכנות הקשורות בו.

א. **שימוש ושימירה על כל עבודה חשמלית**

אל תאיץ את הכליל. השתמש בכלי החשמלי המתאים

לישון. הכליל המתאים יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח

וירוח כאשר הוא יופעל בקצב העבודה אליו הוא מיועד.

ב. **אל השתמש בכלים אחדים מהוגה הפעולה** שלא ניתן לשוטט בו ואבצעות

אותו כתלה. כי עבודה חשמלית שלא ניתן לשוטט בו ואבצעות

מוגה הפעולה הוא מסוכן וחובה להזקק מידה.

ג. **נדק את התוך ממוקור המתח לפני ביצוע כונונים,** החלפת

איברים או אחסנת הכליל. ניקתת אמצעי בטיחות אלה תפחית

את סנטת הפעולה בשוגן כל שחרר.

ד. **אחדן כל עבודה חשמלית שאינם מופעלים הרחק מ放手ו**

הגישה של לידם ואל תאפשר לאנשים שאינם מוכרים

היטב את כל העבודה החשמלית או שלא קראו חוברת

הראות זו להפעלה. הפעלה כל עבודה חשמלית על-

ידי שותחים בטל מינומן ו燒ר הקשר מותאמת היא

מסוננת.

ה. **תחזק את כל העבודה החשמלית.** בדוק את היישור ואת

חופש התנועה של תלקים ניעם, שבר תלקים, או כל פגם או

נקד אחר שעולל להשפיע על הפעלה התקינה של הכליל. אם

הכליל נזוק, דא' תקזקן הכליל לפני המשמשו. תוצאות ברות

קירות בגדים כל עבודה חשמלית נזוקה ככללה.

ו. **שמור כל החיבור נקיים וחדים.** קל יותר לשוטט בכלים חימר

בעלי שפטות חיטוך חדות המותחזקים ככללה, והם טשיים פחות

להיפתפס.

ז. **השתמש בכלי העבודה החשמלי,** בצד העדר שלו, בכלי

החויטון וכו' על-פי הראות אלה נובאתם לשימוש מיועד

בעור אותו סוג של כל חשמלי, תוך התחשבות בתנאי

העבודה ובעבודה שיש לבצע. שימוש בכלי העבודה חשמלי

בלביזו פועלות שאינו מיועד להן עלול לגרום למצב מסוכן.

טיפול

א. **הטיפול בכל החשמלי שלן חייב להבטיח עליידי מי שהוסמך** לכך, המשמש בחALKI, חילוף מקוריים, דרים. עמידה בדרישות אלה תבנוי שMRI על בטיחות הכליל החשמלי.

הראות בטיחות נוספת למקדרות ורטות בחולק, תחפושת החשמל מגני אוזניים.

תשפיה לרעש עלול לגרום לפגיעה בשמייה.

ו. **השתמש בדיזיות העדר המסופוקות עם הכליל.** איבוד שליטה

בטיחות חשמלית

כלי זה בובי בשיטת הבידוד הכספי. لكن אין צורך במולר

ארקה. לפני חיבור הכליל לרשת החשמל ואל תמיד שמתה

הרשת מתאים למתח העבודה של הכליל, הרשות על

חויטת החזיוויל.



המקדחה הרטוטת שלר, מתוכרת חברת Black & Decker (blk) וחומרני בניין שניים וגם למטרות הברגת ברגים. מקדחה רוטת זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד.

הראות בטיחות כלויות

אדורה! קרא את כל ההראות. א-ציות לאזהרות המפורטות להלן. עלול לרום להתחשלות, לריפוי / או לפישה גופנית חמורה. המונח «כליל חשמלי» המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן מתייחס לכלי העבודה החשמלי שלר המזון במתנה רשת (באמצעות כליל או המועל באמצעות שלר נטענת). שומר על חוברת הראות זו.

1. **שמור על מקומ העבודה נקי וモואר היטב.** אזרוי עבודה

שחוכמים ויאים מודרים מזמן מוכנים לעבודה.

ב. **אל תפעיל את הכלים החשמליים שלר בסביבה נפיצה** כגון במכחות נזלים דליקים, גדים ואבק נפץ. כל עבודה חשמליים יוצרים יצוצות שלולאים להזית אבק או אדים דליקים.

ג. **הරחת ידיים ועובי או רוח במן הפעלת כלים חשמליים.** הסחת דעת עלולה לגרום לאיבוד השיטה בעבודה.

2. **בטיחות חשמלית**

א. **התקע של הכליל החשמלי חייב להתאים לשען ההזנה של הרשת.** סורו בהחלתו לשונות את התקע בכל אוף השהאות. אל תשתמש בתקעים מתאימים עם כל עבודה חשמליים מאורירים. הקעums מתקוריים ושקעים מותאים יפיקו את סכתת התחשמלות.

ב. **מנע כל אפשרות מגע גופני עם גופים או מושכים מאורירים** כמו למשל צנורות מים, רדייאטורים של מערכת הספקה, תנורים חשמליים, מקררים וכו'. סכתת התחשמלות גודלה גם אופר אורך.

ג. **אל תחשוף כל עבודה חשמליים לגשם או לתאני רטבות אררים.** מים החודרים אל הכליל יגידלו את סכתת התחשמלות.

ד. **אל תפעל בשילמות ותקינות הכבול.** א Sorbo בהחלתו לשימוש בכלי החשמלי לצורר שישאת הכליל, משליכו או הזאת התקע משקע ההזנה. הרחק את הכלבל ממקורות חום, משם, מזוקנות זרים ווחלקים נזעיים. כבלים פגומים או מסובכים ועם קרשים יגידלו את סכתת התחשמלות.

ה. **כאשר מפעלים את הכליל במקומות שאין מקורה, חובה להשתמש בכל מאריך היעוד לשימוש מתחת ליפת השמיים.** שימושocabbel המזון לשימוש חיצוני, במקומות שאיןם מקוריים, יקיטן את סכתת התחשמלות.

3. **בטיחות אישות**

א. **במהלך הפעלת כל עבודה חשמליים עיר לשומר על ערונות, לשם בלב פועלות ורקול וולען בשיקול דעתה. אל תעשי עליידי חשמליים כאשר אתה עייף או תחת השפעת סיום, מלוכול או רופוות. גם רע קצר של חומר תשמנת לב במן הפעלת כלים חשמליים עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה.**

ב. **השתמש בציוד נגן.** השמשת מיד בציוד הגנה נכון, שימוש עליידי האוצר בציוד בטיחות מתאים כגון מסכת אבק, נעלים בטיחות שאינן מהליקות, קסדה או אמצעים להגנה על השמיה, ייחטי סכונות לפגיעת גופנית.

ג. **הימנע מהפעלה לא מכוננת של הכליל.** לפני חיבור התקע לרשת החשמל ואל שמתה הפעולה מצא באבעז מוגן. נשיאת הכליל כשאצבעך על המתג או חיבור הכליל לרשת

- אזהרתו!** לפני קידוח בקירות, רצפות או תקרות חובה לבדוק את המיקום של חיווט וצינורות.
- בחירת ציון הסיבוב**
- לקידוח ולהדוק ברגם, השתמש בסיבוב קידימה (במגמת השעון). להרפית היודק ברגם ולזרוך שחרור מדקדה שנתפסה, השתמש בסיבוב לאחור (נגד גונתת השעון).
 - לבחירת סיבוב קידימה, דחוף את בורר קידימה/אחורה (3) לצד שמאל.
 - לבחירת סיבוב לאחור, דחוף את בורר קידימה/אחורה לצד ימין.
- אזהרתו!** אסור בהחלט לשנות את ציון הסיבוב כאשר המגע מסתובב.
- בחירת מצב הקידוח**
- לצורך קידוח בבלוקים או בטון, הבא את בורר מצב הקידוח (4) למטה .
 - לצורך קידוח בחומראים אחרים ולחברת ברגם, קבוע את בורר מצב הקידוח (4) במאובט .
- קביעת עומק הקידוח (E ציר)**
- הרפה את ההידוק של ידית הצד (7) על-ידי סיבוב הידית נגד מנתה השעון.
 - קבע את מוט כוונון העומק (6) במצב הרצוי. עומק הקידוח הרבורי שווה למרחק בין קצה המדקדד בין הקצה הקדרני של מוט כוונון העומק הקידוח.
 - הדק את ידית הצד על-ידי סיבוב ידית האחיזה במגמת השעון.
- הפעלה והפסקת פעולות**
- להפעלת הכליל, לחץ על מגת הפעלה ובקרה המהירות (1). מהירות הסיבוב של הכליל תלולה בימייה הבלתי נסיעה על המגע. השתמש במרירות סיבוב נמוכה בעור מדקדים בעלי קוורט זღול ומחראות גובהו למתקדים בעלי קוורט זღון.
 - לביצוע עבודה רצופה, לחץ על כפתור הנעללה (2) ו/orפה מהירות הפעלה ובקרה המהירות. פעולות זו אפשרית רק במרירות מכיסימלית. אפשרות זו אינה פועלת בגין סיבוב לאחרו.
 - להפסיק פעולה הכליל, הרפה מהתג הפעלה ובקרה המהירות. כדי להפסיק את הפעלה של מיי הנמצא במצב של בליטה רצופה, לחץ פעם נוספת על מגת הפעלה ובקרה המהירות והרפה ממנו.
- אביזרים**
- ביצוע הכליל תלוים באביזר בו משתמשים. האביזרים של חברות Black & Decker ו- Piranha מציירים בתקני איכות גבויים ותוכנו לשפר את ביצוע הכליל. על-ידי שימוש באביזרים אלה תוכל להפיק את המיטב מ הכליל.
- תחזקקה**
- הכליל שרך תוכנן לפועל במשך זמן ממושך עם תחזוקה מצערית. פעולות ממושכת ומשיערת רצון של הכליל תליה בטיפול נוכן בכל וביקוי דדי.
- אזהרתו!** לפני ביצוע כל פעולה תחזקקה, הפסיק את פעולה הכליל והזוא את תקע החזונה מרשעת החשמל.
- נקה באופן סדרי את חירצי האוורור של הכליל באמצעות מרשת רכה או מטלית بشפה.
 - נקה באופן סדרי את בית המגע באמצעות מטלית לחחה. אל תשתמש בתכשיט נקיי שוחק או על בסיס של ממש.
- כלי עבודה זה אינו מיועד לשימושם של צעירים או נכים, ללא השגחה מתאימה. יש להשಗיח על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו עם הכליל.
- כדי למנוע מצב מסוכן, אם נגרם נזק לבבל החזונה, חובה להחליף אותו באמצעות היצן או תחנת שירות מורשת שלblk אנד דקר.
- מאפיינים**
- כל זה כולל חלק מן המאפיינים הבאים או את כולם:
 - 1. מתג ברתת ההידיות
 - 2. כפתור הפעלת נעילה
 - 3. בורר קידימה/אחורה
 - 4. בורר מצב קידוח
 - 5. תפוגת גובל עמוק
 - 6. גובל עמוק
 - 7. ידית צד
- הרכבה**
- אזהרתו!** לפני ההרכבה, ודא שהכלி מנותק ואני מחובר לרשת החשמל.
- התקנה של ידית האחיזה נגד מגמת השעון (ציר A)**
- סובב את ידית האחיזה נגד מגמת השעון עד שתוכל להחליק את ידית הצד (7) על החלק הקדמי של הכליל, כפי שמצוג.
 - סובב את ידית הצד למצב הרצוי.
 - הכנס את מוט כוונון העומק (6) אל קדח התקינה, כפי שמצוג.
 - קבע את מוט כוונון העומק כפי שמצוור להלן.
 - הדק את ידית הצד על-ידי סיבוב ידית האחיזה במגמת השעון.
- התקנת מקדח או ראש מברג (B+C ציריהם)**
- תפסונית ללא מפתח עם גובל כוש (B ציר)
- פתח את התפסונית על-ידי סיבוב השרוול (8) נגד מגמת השעון.
 - הכנס את קנה המקדח (9) אל התפסונית.
 - הדק ה��tip את התפסונית על-ידי סיבוב השרוול במגמת השעון.
- תפסונית ללא מפתח (C ציר)
- פתח את התפסונית על-ידי סיבוב השרוול (10) נגד מגמת השעון.
 - הכנס את קנה המקדח (9) אל התפסונית.
 - הכנס את מפתח התפסונית (11) לאחוד שני החורים (12) שבצדיה של התפסונית וסובב את המפתח במגמת השעון עד להזיק המקדח.
- סורה ותתקנה של תפסונית (D ציר)**
- פתח את התפסונית כל שניית.
 - הסר את בורג העצר של התפסונית, הממוקם בתפסונית, על-ידי סיבובו במגעת שעון באמצעות נגרה.
 - הדק בתפסונית מפתח אלון והכח על המפתח בפטייש, כפי שמצוג בצייר.
 - הסר את מפתח האלון.
 - הסר את התפסונית על-ידי סיבובו נגד מגמת השעון.
 - להתקנת התפסונית, הרגג אותה על הכוש ואבטחו אותה באמצעות בורג העצר של התפסונית.
- שימוש**
- אזהרתו!** להנח לכליל לבצע את העבודה בקצב המתואים לו. אל תפעיל עלי עומס יתר.

הצהרת תאימות

KR603/KR604/KR605/KR653/KR654/KR655
 חברת בלק אנד דקר (Black & Decker) (Mazhera
 EC./98/37 שמותרין אלה תואמים לדרישות התקנים:
 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 60745,
 EN 61000



dB(A) 103	L_{PA} (לחץ הקול)
dB(A) 114	L_{WA} (עצמה הרעש)
m/s ² 20.8	יעדית ד'זרען משקללת
dB(A) 3	L_{PA} (חומר סטטי של לחץ הקול)
dB(A) 3	K_{WA} (תchrom סטטי של עצמת הרעש)

Kevin Hewitt

מנהל מחלקת

הכרכיז ציומת מסדנה

, Spennymoor, County Durham DL16 6JG

יחסירב

1-4-2006

הגנת הסביבה



איסוף פרוד. אסור לסלק מוצר זה בידך עם אשפה
 בלבד או נזילה.

אם תחליט ים אחד שעילך להחליף את כל העובודה שלך מותוצרת
 בלבד או נזילה, איסוף פרוד נסיך של אשפה.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי אריזה
 מאפשר למחזר חומרים שונים לשימוש חוזר. חומרים
 ממוחדרים או בעששה בהם שימוש חוזר מסיעים
 למינעות זיהום הסביבה ומפחיתים את הדרשאה להונמי
 גלם בסיסיים.

יתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד למוצרים
 شاملים בתנאים באטרוי פסולת עירוניים או שתוכל למסור את הכל'
 הישן שלך להוננת בה ורקוש מזער חדש.

חברת בלבד או נזילה מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמחזר מוצרי
 החברא לאחר שהם הגיעו לפוף ומולר חיהם. כדי לצלץ שירות
 זה, החזר את המוצר שלך לכל תחנת שירות מורשתית שתואסף
 אותו מעטמו.

תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשתית הקרובה
 על-ידי התקשרות לנציגות בלבד או נזילה המזקונית לפי הכתובת
 המופיעות בחוברת זו. להליפי, רשות תחנות השירות המורשות
 של בלבד או נזילה, כולל פרטיזן המלאים ואנשי הרשות שלהם פורחות
 באינטרנט בכתובת: www.2helpU.com

נתונים טכניים


KR605	KR604	KR603
230	230	230 V_{AC}
600	600	600 וט
		הוירות מרבית
0-3,100	0-3,100	0-3,100 סלייד
לא עומס		קוור מקדח מרבי
פלדה/בטון	פלדה/בטון	מימן 13
עץ	25	מימן 25
1.95	1.95	ק"ג 1.95
		משקל

KR655	KR654	KR653
230	230	230 V_{AC}
650	650	650 וט
		הוירות מרבית
0-3,100	0-3,100	0-3,100 סלייד
לא עומס		קוור מקדח מרבי
פלדה/בטון	פלדה/בטון	מימן 13
עץ	25	מימן 25
1.95	1.95	ק"ג 1.95
		משקל



**BLACK &
DECKER**
KR603 - KR604 - KR605 - KR653 - KR654 - KR655

TYP.
1



E14728

www.2helpU.com

24 - 05 - 06

©

GB	WARRANTY CARD	LT	GARANTINIS TALONAS
D	GARANTIEKARTE	LV	GARANTIJAS TALONS
CZ	ZÁRUČNÍ LIST	PL	KARTA GWARANCYJNA
H	JÓTÁLLÁSI JEGY	IL	תעודת אחריות



GB month
D monate
CZ měsíců
H hónap

24

LT mén
LV mēneši
PL miesiący
IL חודשים

GB	Serial No.	Date of sale	Selling stamp Signature
D	Seriennummer	Verkaufsdatum	Stempel Unterschrift
CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
LT	Serijos numeris	Pardavimo data	Pardavėjo antspaudas Parašas
LV	Sērijas numurs	Pārdošanas datums	Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
IL	מו' סידורי	תאריך הרכישה	חותמת המוכר חתימה

(GB)	(D)	(CZ)	(IL)	(H)
Service address England 210 Bath Road, Slough Berkshire SL 1 3YD Tel.: 01753/511234 Fax: 01753/551155	Service-Adresse Deutschland Richard-Klinger-Straße 65510 Idstein Tel.: 06126/210 Fax: 06126/21601	Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ-14300 Praha 4 Tel.: 244 403 247 Fax: 241 770 167	Band Servis K Pasekám 4440 CZ-76001 Zlín Tel.: 577 008 550/551 Fax: 577 008 559 http://www.bandservis.cz	Black & Decker Központi Garanciális és Márkaszerviz 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel.: 403-2260 Fax: 404-0014

(LT)	(LV)	(IL)
Remonto dirbtuviu adresas BLACK & DECKER Žirmūnų 139a 2012 Vilnius Tel.: 273 73 59 Fax: 273 74 73	Servisa adrese Baltijas Dizaina Grupa Skanstes iela 13 Riga, LV-1013, Latvija Tel.: 00371-7375769 Fax: 00371-7360591	קבוץ מכשיiri עבודה בע"מ, נציג בלאק אנד דקל DOILOT בישראל. מעבדת שירות ארצית ואולום תצוגה מרכזית. כתובת: ר' המכביה 1 איזור התעשייה חולון טלפון: 5588910-03; ספ: 5588832-03 www.dewalt.org.il אתרי אינטרנט: www.blackanddecker.org.il

(PL)	! אזורה: יש להזין את הכל' מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלק' הפעול בודם שיאנו גדול מ- 0.03 אמפר.
Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. Obozowa 61 01-418 Warszawa Tel.: 022-8620808 Fax: 022-8620809	

(GB) Documentation of the warranty repair	(LT) Garantinių remontų dokumentacija
(D) Dokumentation der Garantiereparatur	(LV) Garantijas remonta dokumentācija
(CZ) Dokumentace záruční opravy	(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych
(H) A garanciális javítás dokumentálása	(IL) תיעוד תיקון באחריות

GB	No.	Date of receipt for repair	Date of repair	Repair order no.	Defect	Stamp Signature
D	Nr.	Annahmedatum	Reparaturdatum	Auftragsnummer	Defekt	Stempel Unterschrift
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pieņemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
IL	ונ'	תאריך הקבלה לתיקו	תאריך התיקו	מספר הזמנת התיקו	תקלה	חותמת חתימה