

KR703

KR704

KR705

KR753






KR754

KR755

559866-76 IL

תורגם מההווראות המקוריות

www.blackanddecker.eu



יעוד

המקדחה הרטוטת שלר, מתוצרת חברת בלק אנד דקר (& Decker) תוננה לזרק קידוח בעץ, מתקה, פלסטיק וחומר בין-שוניים וגם למטרות הברגת ברגים. מוקדחה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד.

הוראות בטיחות כלירות

אזהרה! קרא את כל ההוראות. א-ז'יזיות לאזהרות המופיעות להלן עליל לרום להתחשלה, לריפוי / או לפגעה גופנית חמורה. המונח "לי' שלם" המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן מתייחס לכלי העבודה החשמלי שלך המונן במתנה רשת (במאובטע כל) או המועל באמצעותו ווללה נסעה. שומר על חברה הוראות זו.

- ד. הסר את מפתח הידוק התפסונית או כל מפתח אחר לפני הפעלת הכליל.** מפתח הידוק או כוונן הנשר צמוד אל חלון סוכב של הכליל החשמלי עליל לגשם לפחות חפינה גופנית חמורה.
- ה. אל נססה להפעיל את הכליל מוחן לתסחו הפעלה הבטוחה.** הקפֶד על עמידה יציבה ושוויה משקל. יציבה טוביה וסירה על שיוי המשקל אפקטור שליטה טוביה יותר בכלי העבודה במיצבים בלתי צפויים.
- i. לבש בגדים מתאימים. אל תלבש פריטי לבש רפואיים או תכשיטים. הרחק שעיר, פרטיו לבש וכופפות מחלקים נעים. פרטיו בגיאור רפואיים, תכשיטים ושער אויר עלולים להיתפס בחלקים וובבים.**
- ד. אם עמידים לרשות התקנים להואזה ואיסוף של אבק עלי לוודא שהם מוגברים ונעשה בהם שימוש נכון. השתמש בהתקנים אלה כדי להפחית את האבק וכוכנת הקשורות זו.**
- 4. שימוש וסירה על לי' עברודה חשמליים.**
- a. אל תארח את הכליל. השמשת בכליל החשמלי לישום. הכליל המתאים יבעץ את העבודה באסוף סוב ובסוחו יותר כאשר הוא יופיע בקבוק העבודה אליו הוא שיופיע.**
- b. אל תשתmesh בכלי מס מההפעלה שלן אין מפעיל ומונתק אותו כולה. לי' העבודה חשמלי שלא ניתן לשולט בו באמצעות מנגה הפעלה או סוכן ווביה להלנו מוד.**
- g. נתך את התקע מתקן מהותה לפני ביצוע צונונים, החלפת אביזרים או אחסנת הכליל. נקיטת אמצעים בטיחות אל הפעלה את סכתת הכליל הפעלה בשוגג של הכליל חשמלי.**
- d. אחסן לי' עברודה חשמליים שאינם מופעלים הרחק מטוויה הגשה של לדים ואל תארח אותם כירום או כירום את הכליל העבודה חשמליים או שלא קרא ואחרות הראות זו להפעיל אותם. הפעלת לי' עברודה חשמליים ע"י מושלמים בלבד.**
- h. תחזק את הכליל העבודה החשמליים. בדוק את היישור וחוש התגוננות של לולקים נימין, שרבעת גומם או גומם או נקח אחר ששלול להשפיע על הפעולה התקינה לש הכליל. אם היכיל נזוק, דאג לתיקון הכליל לפני המשימוש. אם קורות בגול הכליל נזוקות או כירום. קל יותר לשולט בכלי חיתוך שמו לי' החיתוך נקוי וחדים. קל יותר לשולט בכלי חיתוך בעלי' שפוץ חיתוך חותם המתחזקים כולה, והם טוחים פחות להפעלה.**
- z. השמשת בכליל העבודה החשמלי, ביצוע העדר שלו, בכלי החיתוך וכו' עלי'-פי הוראות אלה ובהתאם לשימוש המירוע עברו אותן סוג של הכליל חשמלי, תוך התחשבות בתנאי העבודה ובὑבודה שיש לבצע. שימוש בכלי העבודה חשמלי לbijoux פעולות אשינו מועד להן עליל לגשם עלבז מסוכן.**
- 5. טיפול**
- א. הטיפול בכליל החשמלי שלרי' חיב להתבצע עלי'-ידי מי שיושם לכך, המשמש בחילוי מקוריים, זחים. עמידה. בדרישות אלה בטיחות שמרת בטיחות הכליל החשמלי.**
- הוראות בטיחות נספות למקדרות רוטטות**
- **במהלך השימוש במקדרות רוטטות השתמש במוגאי אוזניים. חשישה לחשע עלולם לגרום לפגעה ישמעה.**
 - **השתמש בידיות העדר המסתפקות עם הכליל. איבוד שליטה עליל לגרום לפגעה גופנית.**
- בטיחות חשמלית**
- **כלי זה בני בשיטת הבידוד הכפול. לכן הוא אכן זקוק לא רקאה. לפני חיבור הכליל לרשת החשמל ואל תמיד שמתהה מתחאים למתהה העבודה של הכליל, והרשום על לוחית היזוי שלו.**
 - **כלי עבודה זה אינו מועד לשימושם של צעירים או נכים, אלא השגחה מתאימה. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שם לא ישחקו עם הכליל.**

- בחירה כיון הסיכון**
- לקידוח ולהידוק ברגים, השתמש בסיכון קידימה (במגמת השעון).
 - להרפיה הידוק ברגים ולוחר שחרור מדרך שנטפסה, השתמש בסיכון לאחר מכן (נדג מגמת השעון).
 - לבריחת סיבוב קידימה, דחוף את בורר קידימה/אחוריה (4) בלבד.
 - לבריחת סיבוב לאחור, דחוף את בורר קידימה/אחוריה לצד ימין.
- אזהרה!** אסור בהחלט לשנות את כיון הסיכון כאשר המגע מסתובב.

- בחירה מצב קידום**
- לצורך קידום בלוקים או בטון, הבא את בורר מצב הקידום (5) למבוי.
 - לצורך קידום חומרים אחרים ולבורגת ברגים, הבא את בורר מצב הקידום (5) למבוי.

קביעת עומק הקידום (צייר E)

- הרפה את האידוק של ידית הצד (8) על-ידי סיכון היידי נגד מגמת השעון.
- קבע את מוט כוונון העומק (7) במצב הרצוי. עומק הקידום המרבי ישווה למරחק בין קצה המקדח לבין הקצה הקדמי של מוט כוונון עומק הקידום.
- הדק את ידית הצד על-ידי סיכון ידית האחיזה במגמת השעון.

הפעלה והפסקת פועלות הכליל

- להפעלת הכליל, לחץ על מותג הפעלה ובקרת המהירות (1).
- מהירות הסיכון של הכליל תלולה במדת החליצה על המתג. אם הכליל מוחזק בפערתו ליחסות מהירות (3), קבוצות להחומר המהירותי הדרשו. השתמש ב מהירות סיכון נמוכה עבור מקדים בעלי קטור גדול ובמהירות גבוהה לפחות כפולים בעלי קטור קטן.
- לביצוע עבדה רצופה, לחץ על כפתור הנעללה (2) והרפה ממוגת הפעלה ובקרת המהירות. מבצע זה אמור לרק בחריפות פועלות מרבית או בכל מהירות מרבית ששנקעה מושך באמצעות כפתור יוסות המהירות (3). אפשרות זו אינה פועלת בכיוון סיכון בלבד לאחור.
- להפסיק פעולה הכליל, הרפה ממוגת הפעלה ובקרת המהירות. כדי להפסיק את הפעלה של כליל הנמצא במצב רצופה, לחץ פעמי על מותג הפעלה ובקרת המהירות ומפנהו.

אביזרים

בציפוי הכליל תליים אביזרים בו משתמשים. האביזרים של חברות Piranha-Black & Decker מיוצרים בתקן אינטגראטן גוברים וכוכנו לשפר את יציעו הכליל שלן. על-ידי שימוש באביזרים אלה תוכל להפיק את המיטב מהכליל שלן.

תחזקה

- הכליל שוך תוקן לפעול למשך זמן ממושך עם תחזקה מצערית. פועלה ממושכת ושביעית רצון של הכליל תלוא בטיפול נכוון בכל' ובכינוי סדר.
- אזהרה!** לפני ביצוע כל פעולה תחזקה, הפסיק את פעולה הכליל וחוזא את תקע החזנה מרשת החשמל.
- נקה באופן סדר את חרישי האוורור של הכליל באמצעות מברשתת רכהה או מטלות בעשוי.
 - נקה באופן סדר את בית המגע באמצעות מטלית להה. אל תשמשת במכניזם ברכישר ניקוי שותק או על בסיס של ממסו.

- כדי למנוע מצב מסוכן, אם נגרם נזק לבבל החזנה, חובה להחליף אותו באמצעות היצוץ או תחנת שירות מומשת של כליק או אנד דקר.

מאפיינים

כל זה כולל חלק מן המאפיינים הבאים או את כולם:

- מגה הפעלה ובקרת המהירות.
- כפתור נעללה.
- כפתור יוסות מהירות.
- בורר קידימה/אחוריה.
- בורר מצב קידום.
- תסונית.
- גובל עמוק.
- ידית צד.

הרכבה

אזהרה! לפני ההרכבה, ודא שהכליל מונתק ואני מחובר לרשת החשמל.

התקינה של ידית הצד ומו"ט כוונון העומק (צייר A)

- סובב את ידית האיזה נגד מגמת השעון עד שתיכל להחליק את ידית הצד (8) על החלק הקדמי של הכליל, כפי שמצוין.
- הכנס את מוט כוונון העומק (7) אל קדח התקינה, כפי שמצוין.
- קבע את ידית הצד על-ידי סיכון ידית האיזה במוגמת השעון.
- הדק את ידית הצד על-ידי סיכון ידית האיזה במוגמת השעון.

התקינה מוקדח או ראש מברג (ציירים B+C)

- תסונית ללא מפתח עם נעל מושך (צייר B).
- פתח את התסונית על-ידי סיכון השרוול (9) נגד מגמת השעון.
- הכנס את קנה המוקדח (10) אל התסונית.
- הדק היטב את התסונית על-ידי סיכון השרוול במוגמת השעון.

תסונית עם מפתח (צייר C)

- פתח את התסונית על-ידי סיכון השרוול (11) נגד מגמת השעון.
- הכנס את קנה המוקדח (10) אל התסונית.
- הכנס את מפתח התסונית (12) לאחן שני החורים (13) שבצד של התסונית וסובב את המפתח במוגמת השעון עד להידוק המוקדח.

הסרה והתקינה של התסונית (צייר D)

- הסר את בורג העץ של התסונית, הממקם בתסונית, על-ידי סיבוב במוגמת השעון באמצעות מברג.
- הדק בתסונית מפתח אלון והכח על המפתח בפטיש, כפי שמצוין בצייר.
- הסר את מפתח האלון.
- הסר את התסונית על-ידי סיכון נגד מגמת השעון.
- להתקנת התסונית, הברג אותה על הכס וابتוח אותה באמצעות בורג העץ של התסונית.

שימוש

אזהרה! הנח לכליל לבצע את העבודה בקצב המתאים לו. אל תפעיל עומס יתר.

אזהרה! לפני קידום בקירות, רצפות או תקרות, חובה לבדוק את המיקום של חיישן צנורנות.

הצהרת תאימות

KR703/KR704/KR705/KR753/KR754/KR755
 חברת בלק אנד דקר (Black & Decker) מצהירה
 שמצוירים אלה תואימים לדרישות התקנים:
 EC./98/37, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 60745,
 EN 61000



101dB(A)	L _{WA} (לחץ הרעש)
112dB(A)	(עוצמת הרעש) WA
15.4m/s ²	רעדת משקללה י/זרע
3dB(A)	L _{WA} (תחום סטטיקה של לחץ הקול)
3dB(A)	K _{WA} (תחום סטטיקה של עוצמת הרעש)

Kevin Hewitt
 מנරת מחלקה
 הגדת מוצר צרכיה
 ,Spennymoor, County Durham DL16 6JG
 בריטניה
 1-4-2006

הגנת הסביבה

איסוף נפרד. אסור לשליך מוצר זה ביחד עם אשפה
 ביתית רגילה.



אם תחליט גם אנד שעילר להחליף את כל הפעודה שלך מותאמת
 בלבד אנד דקר, או אם אין לך יותר צורך בו, אל תשאיר אותו לאשפה
 הבויתית. אך את הכליל לאיסוף נפרד של אשפה.

איסוף נפרד של מוצרים מסוימים וחומר אריזה
 אפשרי למחרור חומרים שונים לשימוש חוזר. חומרים
 ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר מס'עים
 למונעת זיהום הסביבה וופתיהם את הדרישה להזמי
 גלים בסיסיים.



יתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותים איסוף נפרד למוצרים
 חשמליים ביתיים באתרם פסולת עירוניים או שתוכנן למסור את הכליל
 הישן נשלך להונת בהרכוש מוצר חדש.

חברת בלק אנד דקר מספקת מתן המיעוד לאיסוף ולמחזר מוצרים
 החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם. כדי לנצח שירות
 זה, החזר את המוצר שלך לכל תחנת שירות מורשת שתאפשר
 אותך מטעמנו.

תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשת הקרה באלין
 על-ידי התקשרות לציגות בלק אנד דקר מהקומה לפני ההתבונת
 המפורטת בחוברת זו. להלפיו, רשותה תחנת השירות המורשת
 של בלק אנד דקר, כולל פרטיה הילאים ואנשי הקשר שלון מפורטת
 באינטרנט בתובנה: www.2helpU.com

נתונים טכניים


KR705	KR704	KR703	
230	230	230	V _{AC}
710	710	710	הספק כניסה וט
0-3,100	0-3,100	0-3,100	הירות מרובה
13/16	13/16	13/16	לא עומס סלייד
32	32	32	קורט מקדח
2.11	2.11	2.11	רובץ
			פלדה/בטון
			עץ
			משקל ק"ג

KR755	KR754	KR753	
230	230	230	V _{AC}
750	750	750	הספק כניסה וט
0-3,100	0-3,100	0-3,100	הירות מרובה
13/16	13/16	13/16	לא עומס סלייד
32	32	32	קורט מקדח
2.11	2.11	2.11	רובץ
			פלדה/בטון
			עץ
			משקל ק"ג



BLACK & DECKER® KR703 - KR704 - KR705 - KR753 - KR754 - KR755

TYP.
1



E14727

www.2helpU.com

©

23 - 05 - 06

GB	WARRANTY CARD	LT	GARANTINIS TALONAS
D	GARANTIEKARTE	LV	GARANTIJAS TALONS
CZ	ZÁRUČNÍ LIST	PL	KARTA GWARANCYJNA
H	JÓTÁLLÁSI JEGY	IL	תעודת אחריות



GB month
D monate
CZ měsíců
H hónap

24

LT mén
LV mēneši
PL miesiący
IL חודשים

GB	Serial No.	Date of sale	Selling stamp Signature
D	Seriennummer	Verkaufsdatum	Stempel Unterschrift
CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
LT	Serijos numeris	Pardavimo data	Pardavėjo antspaudas Parašas
LV	Sērijas numurs	Pārdošanas datums	Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
IL	מו' סידורי	תאריך הרכישה	חותמת המוכר חתימה

(GB)	(D)	(CZ)	(IL)	(H)
Service address England 210 Bath Road, Slough Berkshire SL 1 3YD Tel.: 01753/511234 Fax: 01753/551155	Service-Adresse Deutschland Richard-Klinger-Straße 65510 Idstein Tel.: 06126/210 Fax: 06126/21601	Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ-14300 Praha 4 Tel.: 244 403 247 Fax: 241 770 167	Band Servis K Pasekám 4440 CZ-76001 Zlín Tel.: 577 008 550/551 Fax: 577 008 559 http://www.bandservis.cz	Black & Decker Központi Garanciális és Márkaszerviz 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel.: 403-2260 Fax: 404-0014

(LT)	(LV)	(IL)
Remonto dirbtuviu adresas BLACK & DECKER Žirmūnų 139a 2012 Vilnius Tel.: 273 73 59 Fax: 273 74 73	Servisa adrese Baltijas Dizaina Grupa Skanstes iela 13 Riga, LV-1013, Latvija Tel.: 00371-7375769 Fax: 00371-7360591	קבוץ מכשיiri עבודה בע"מ, נציג בלאק אנד דקל DOILOT בישראל. מעבדת שירות ארצית ואולום תצוגה מרכזית. כתובת: ר' המכביה 1 איזור התעשייה חולון טלפון: 5588910-03; ספ: 5588832-03 www.dewalt.org.il אתרי אינטרנט: www.blackanddecker.org.il

(PL)	! אזורה: יש להזין את הכל' מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לדף. הפעול בודם شيئا גודל מ- 0.03 אמפר.
Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. Obozowa 61 01-418 Warszawa Tel.: 022-8620808 Fax: 022-8620809	

(GB) Documentation of the warranty repair	(LT) Garantinių remontų dokumentacija
(D) Dokumentation der Garantiereparatur	(LV) Garantijas remonta dokumentācija
(CZ) Dokumentace záruční opravy	(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych
(H) A garanciális javítás dokumentálása	(IL) תיעוד תיקון באחריות

GB	No.	Date of receipt for repair	Date of repair	Repair order no.	Defect	Stamp Signature
D	Nr.	Annahmedatum	Reparaturdatum	Auftragsnummer	Defekt	Stempel Unterschrift
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pieņemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
IL	ונ'	תאריך הקבלה לתיקו	תאריך התיקו	מס' הזמנת התיקו	תקלה	חותמת חתימה